

ORS Series

Regulated DC Power Supply Single Output 경제적인 가격, 편리한 사용법!



ORS Series는 Regulated DC Power Supply로 하나의 가변 출력 채널을 제공하여 드립니다. 간단하게 전원 출력을 원하신다면 ORS Series를 선택하십시오.

- 저렴한 가격의 DC Power Supply
- CV / CC 모드 동작
- 안정적인 Ripple & Noise

HIGH Precision

당사는 전압, 전류가 깨끗하고, 정확한 최상의 전원공급기의 기술을 기반으로 저렴하고 사용이 편리한 ORS Series를 제공합니다. 또한, 타사 Regulated와 는 다른 깨끗한 전원과 신뢰할 수 있는 직류전원 공급기입니다.

SMALL Size

작은 Size, 편리한 전면판 설계, 공간 제약이 없고, 시각에 편리한 FND Display를 채택하였습니다. 저렴한 가격으로 마음껏 사용하십시오.

	ORS-303A	ORS-303CF	ORS-305A	ORS-305CF
Output rating	0~30V, 0~3A	0~30V, 0~3A 5V/1A Fixed Output	0~30V, 0~5A	0~30V, 0~5A 5V/1A Fixed Output
Resolution	100mV / 10mA	10mV / 1mA	100mV / 10mA	10mV / 1mA
Read-Back Accuracy (@25°C ±5°C) ±(%of output + offset)				
Voltage	0.4% + 2dgt	0.1% + 2dgt	0.4% + 2dgt	0.1% + 2dgt
Current	0.4% + 2dgt	0.1% + 2dgt	0.4% + 2dgt	0.1% + 2dgt
Ripple & Noise	≤ 0.5mVp-p, ≤ 2mArms	≤ 0.5mVp-p, ≤ 2mArms	≤ 0.5mVp-p, ≤ 2mArms	≤ 0.5mVp-p, ≤ 2mArms
Load Regulation				
Voltage	0.1% + 20mV	0.1% + 20mV	0.1% + 20mV	0.1% + 20mV
Current	0.1% + 5mV	0.1% + 5mV	0.1% + 5mV	0.1% + 5mV
Line Regulation				
Voltage	0.1% + 20mV	0.1% + 20mV	0.1% + 20mV	0.1% + 20mV
Current	0.1% + 5mV	0.1% + 5mV	0.1% + 5mV	0.1% + 5mV
Voltage Programming Speed(No load)				
Rising time	≤ 100ms	≤ 100ms	≤ 100ms	≤ 100ms
Falling time	≤ 1.2s	≤ 1.2s	≤ 1.2s	≤ 1.5s
공통사항	Dimension : 130mm(W) x 165mm(H) x 310mm(D) Power Cord, Operating manual, Output Cable providing			